Bärok 3-400 Fzs

E-Number 1121057



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1121057
Benämning	Bärok 3-400 Fzs
Benämning medium	Bärok 3-400 sendzimirförzinkad. Används för mittmontage av kabelstegar på takpendlar och ankarskenor.
Bredd	400
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Pregalvaniserat
Korrosionsklass	C2

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
GTIN	7321677218714

ETIM (EC000022-Fäste för kabelförläggningssystem)

Längd (EF001438)	* mm
Bredd (EF000008)	400 mm
Höjd (EF000040)	92 mm
Lämplig för kabelbärsystembredd (EF008339)	3-400 mm
Modell/Utförande (EF000010)	Väggkonsol
Vinkel (EF005434)	0-0 ° °
Lastkapacitet (EF002918)	* kN
Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	,7
Djup FP 1	400 mm
Bredd FP 1	57
Höjd FP 1	92
GTIN FP 1	7321677218714
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	160
Vikt FP 4	142
Djup FP 4	1200
Bredd FP 4	800
Höjd FP 4	340
Tullstat. Nr.	73089059
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000022
REACH datum	2021-03-07 23:00:00 +00:00

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1	1,988 kgC02e

För den senaste informationen kontrollera http://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/konsoler-barok/barok-3-400-fzs

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.