Produktdatablad

Bärok 3-200 Fzs

E-Number 1121051



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677218691

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1121051
Benämning	Bärok 3-200 Fzs
Benämning medium	Bärok 3-200 Fzs. Används för mittmontage av kabelstegar på takpendlar och ankarskenor.
Bredd	200 mm
Material	Stål
Materialtyp / ytbehandling	Pregalvaniserat
Korrosionsklass	C2

ETIM (EC001003-Vägg- och takfäste för kabelförläggningssystem)

Lämplig för kabelbärsystembredd (EF008339)	200 - 200 mm
Lämplig för kabelhanteringssystem höjd (EF006391)	* mm
Modell/Utförande (EF000010)	Pendlad
Lämplig för trådstege (EF005163)	Nej
Lämplig för kabelstege (EF005165)	Ja
Lämplig för kabelränna (EF005166)	Nej
Monteringssätt för fästet (EF005212)	Skruvbar
Lastkapacitet (EF002918)	16000 N

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Stål
Materialkvalitet (EF001257)	*
Ytskydd (EF000139)	Sendzimirförzinkad (FZS)
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,3 kg
Djup FP 1	200 mm
Bredd FP 1	57 mm
Höjd FP 1	92 mm
GTIN FP 1	7321677218691
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	320
Vikt FP 4	126 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	340 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	0,3 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000022

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	0,852 kgCO2e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/konsoler-barok/barok-3-200-fzs

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.