Bärok 3-400 Sf

E-Number 1121067



Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör

Bas

Affärsområde	Kabelförläggning
Produktfamilj	Upphängssystem
Varumärke	Wibe
Serie	Tillbehör
GTIN	7321677264360

Kommersiellt och webb

Lokal kod (e-nr)	1121067
Benämning	Bärok 3-400 Sf
Benämning medium	Bärok 3-400 Syrafast. Används för mittmontage av kabelstegar på takpendlar och ankarskenor.
Bredd	400 mm
Material	Rostfritt stål
Materialtyp / ytbehandling	AISI316L - Syrafast
Korrosionsklass	CX

ETIM (EC001003-Vägg- och takfäste för kabelförläggningssystem)

Lämplig för kabelbärsystembredd (EF008339)	400 - 400 mm
Lämplig för kabelhanteringssystem höjd (EF006391)	* mm
Modell/Utförande (EF000010)	Pendlad
Lämplig för trådstege (EF005163)	Nej
Lämplig för kabelstege (EF005165)	Ja
Lämplig för kabelränna (EF005166)	Nej
Monteringssätt för fästet (EF005212)	Skruvbar
Lastkapacitet (EF002918)	12000 N

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

Lämplig för att bibehålla elektrisk funktionalitet (Circuit integrity) vid brand (EF007806)	Nej
Material (EF002169)	Rostfritt stål
Materialkvalitet (EF001257)	Rost- och syrabeständigt stål
Ytskydd (EF000139)	*
Färg (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*

Logistik

Förpackning 1 typ	Styck
Antal i FP 1	1
Vikt FP 1	0,62 kg
Djup FP 1	418 mm
Bredd FP 1	40 mm
Höjd FP 1	70 mm
GTIN FP 1	7321677264360
Förpackning 4	Pall
Antal i FP 4	160
Vikt FP 4	129,9 kg
Djup FP 4	1200 mm
Bredd FP 4	800 mm
Höjd FP 4	340 mm
Tullstat. Nr.	73089059
Nettovikt	0,62 kg
Ursprungsland	SE

Certifikat

ETIM-klass	EC000022

Status produkt

Produktstatus	Aktiv artikel

Environmental

GWP Total A1-A3	3,6208 kgC02e

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/kabelstegar/konsoler-barok/barok-3-400-sf

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.