# Gängstång M8-2000mm D5 Sf

## E-Number 1149552



| | |
|---|---|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Upphängssystem |
| Varumärke | Defem |
| Serie | Tillbehör |

## Bas

| | |
|---|---|
| Affärsområde | Kabelförläggning |
| Produktfamilj | Upphängssystem |
| Varumärke | Defem |
| Serie | Tillbehör |
| GTIN | 7332227015523 |

## Kommersiellt och webb

| | |
|---|---|
| Lokal kod (e-nr) | 1149552 |
| Benämning | Gängstång M8-2000mm D5 Sf |
| Benämning medium | Gängstång, Defem, B41, M8 2000mm, syrafast stål, AISI316L, C5-M. |
| Längd | 2000 mm |
| Material | Rostfritt stål |
| Materialtyp / ytbehandling | AISI316L - Syrafast |
| Korrosionsklass | CX |

## ETIM (EC000028-Gängad stång)

| | |
|---|---|
| Material (EF002169) | Rostfritt stål |
| Materialkvalitet (EF001257) | Syrafast stål V4A |
| Ytskydd (EF000139) | * |
| Lagertjocklek ytskydd (EF025871) | * µm |
| Gängtyp (EF001758) | M (metrisk) |
| Storlek gänga metrisk (M) (EF003563) | 8 |
| Storlek gänga tum (") (EF003715) | * |
| Gängstigning (EF003712) | 1,25 mm |
| Gänga per tum (EF012132) | * |
| Vänstergängad (EF022707) | Nej |

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.

| | |
|---|---|
| Längd (EF001438) | 2000 mm |

## Logistik

| | |
|---|---|
| Förpackning 1 typ | Styck |
| Antal i FP 1 | 1 |
| Vikt FP 1 | 0,634 kg |
| Djup FP 1 | 2000 mm |
| Bredd FP 1 | 8 mm |
| Höjd FP 1 | 8 mm |
| Tullstat. Nr. | 73089098 |
| Nettovikt | 0,63 kg |
| Ursprungsland | SE |

## Certifikat

| | |
|---|---|
| ETIM-klass | EC000028 |

## Status produkt

| | |
|---|---|
| Produktstatus | Aktiv artikel |

## Environmental

| | |
|---|---|
| GWP Total A1-A3 | 3,70256 kgCO2e |

För den senaste informationen kontrollera https://wibe-group.com/se/kabelforlaggning/tradstegar/takpendlar-och-ankarskenor/gangstang-m8x2000-mm-sf

Denna information är menad som en indikation och kan inte användas för att säkerställa kondition med någon lösning. Denna fil kan komma att ändras, för detaljerad information, kontakta vår kundtjänst.